

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/fogo-f3001is-super-cichy-agregat-pradotworczy-inwertorowy-jednofazowy-25kw-230v-avr-benzyna-roto-p-15212.html>



FOGO F3001IS super cichy agregat prądotwórczy inwertorowy jednofazowy 2.5KW / 230V / AVR / benzyna Roto

Cena	3 600,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	F3001IS
Producent	FOGO

Opis produktu

FOGO F3001IS super cichy agregat prądotwórczy inwertorowy jednofazowy 2.5KW / 230V / AVR / benzyna Roto

Przenośny bardzo cichy inwertorowy lekki agregat prądotwórczy FOGO F3001IS o mocy znamionowej 2.3 kW i mocy maksymalnej 2,5 kW z elektronicznym regulatorem napięcia AVR, na prąd jednofazowy. To uniwersalne urządzenie pozwalające na bezpieczeństwo i komfort pracy w każdych warunkach. Niezawodność i jakość zasilania z tego systemu umożliwia zasilanie urządzeń elektronicznych czułych na spadki napięcia i częstotliwości takich jak komputery, sprzęt medyczny, sprzęt pomiarowego i inne szczególnie wrażliwych urządzeń. Posiada funkcję ładowania akumulatora oraz umożliwia łączenie dwóch agregatów F3001IS w jeden zespół prądotwórczy. Posiada gniazdo 230V, gniazdo 12VDC (można wykorzystać do ładowania akumulatora) gniazdo USB. Spalanie przy obciążeniu 75% to około 1,1 l/h.

Agregat znajdzie również zastosowanie w takich miejscach jak mieszkanie, dom, camping - do campera i przyczepy campingowej, w camperze, działka, warsztat, w miejscach publicznych, grill, rekreacja, drobne budownictwo, komputery, odbiorniki elektryczne, małe elektronarzędzia oświetlenie awaryjne.

Technologia inwertorowa - generator wytwarza energię elektryczną w częstotliwości i napięcia stałego, bez względu na zmianę obciążenia i prędkości obrotowej silnika, co jest możliwe przez zastosowanie elektronicznego konwertera. Wyłącza amplitudę napięcia wejściowego z wyjścia. W odróżnieniu od tradycyjnych generatorów stosuje generator stałego magnesu i układu sterowania prędkością silnika, zgodnie z aktualnie używanych mocy, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia paliwa i mniejszy hałas z wykorzystaniem średnich obciążeń.

WŁAŚCIWOŚCI

- Stabilna częstotliwość 50 Hz
- Inwertrowa technologia
- Regulacja napięcia $\pm 1\%$
- Niski poziom zakłóceń THD $\leq 3\%$
- Ultra cichy 89 dB(A)
- waga to tylko 25 kg
- Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję
- obrotów wraz ze spadkiem obciążenia
- Funkcja łączenia dwóch agregatów F 3001 iS w jeden zespół prądotwórczy
- Funkcja ładowania akumulatora

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Moc maksymalna: 2,5 kW
- Moc znamionowa 2,3 kW

- Prąd znamionowy: 10 A

SILNIK

- Silnik: Rato
- Model: R 120-Vi
- Pojemność: 122 cm
- Chłodzenie: Powietrze
- Cylindry 1
- Silnik - 4-suwowy
- Miska oleju: 0,38 L
- Rozruch: Manualny
- Paliwo: Benzyna
- Zbiornik: 4,5 L
- Spalanie moc 50% - 0,9 l/h
- Spalanie moc 75% - 1,1 l/h
- Spalanie moc 100% - 1,5 l/h
- Hałas Lwa: 89 dB(A)
- Waga: 25 kg
- Wymiary: 520x320x460mm

WYPOSAŻENIE

- Gniazdo: 230 V 16 A
- Gniazdo: USB
- Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A
- Sygnalizacja przeciążenia
- Zabezpieczenie przeciążeniowe
- Lampka niskiego poziomu oleju

Typ zasilania: **spalinowe**

Moc [W]: **2300**

Typ opakowania: **520x320x460mm**

Waga [kg]: **25**