

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-dmr301-body-akumulatorowy-odbiornik-radiowy-z-ladowarka-fm-dab-bt-zasilacz-aux-lxt-18v-lxt-144v-cxt-108v-12v-max-p-12888.html>



MAKITA DMR301 BODY akumulatorowy odbiornik radiowy z ładowarką FM DAB+ BT zasilacz AUX LXT 18V LXT 14.4V CXT 10.8V - 12V Max

Cena	1 330,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	DMR301
Producent	MAKITA

Opis produktu

MAKITA DMR301 BODY akumulatorowy odbiornik radiowy ładowarka FM DAB DAB+ Bluetooth

WŁAŚCIWOŚCI

- Odbiornik radiowy z ładowarką może być zasilany z, i ładować akumulatory z serii LXT 18V, LXT 14.4V oraz CXT 10.8V - 12V Max
- Czas ładowania akumulatora LXT 18V 6.0Ah (BL1860B) wynosi 100 min
- Czysty dźwięk nawet w trakcie ładowania akumulatora
- Wyposażone w bluetooth klasy 2 z możliwym zasięgiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasięg optymalny wynosi 10 m)
- Klasa izolacji IP64 (przy zasilaniu akumulatorowym)
- 2-głośnikowy system stereo
- Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+
- Gumowany uchwyt przestawiany o 90°
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy z funkcją wyświetlania informacji o stanie ładowania akumulatora
- Możliwość zasilania z dwóch źródeł: zasilacza lub akumulatora
- Wbudowany otwieracz do butelek umieszczony w tylnej części obudowy
- Wyposażony w dwa porty USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych
- Dzięki wejściu AUX oraz technologii Bluetooth może być używany jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku
- Nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion typu G, LXT 7.2V i LXT 10.8V

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V / CXT 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V
- Napięcie: 10.8V / 12V Max / 14.4V / 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- System antenowy: FM / AM
- Zakres częstotliwości FM: 87.50 - 108 MHz
- Zakres częstotliwości DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
- DAB/DAB+ Blokada kanału: DAB (pasmo III) 5A-13F
- Bluetooth:
- Standard: 5.0
- Profile: A2DP, AVRCP

- Moc transmisji: Klasa mocy 2
- Zakres transmisji:
- Optymalnie: maksymalnie 10 m
- Możliwe: 30 m
- Obsługiwany kodek: SBC
- Wejście audio (AUX):
- Ilość wejść: 2
- Standard: minijack 3.5 mm
- Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
- CXT 10.8V - 12V Max: 2x 1.2W
- LXT 14.4V: 2x 2.2W
- LXT 18V: 2x 3.5W
- Głośniki: 2x średnica 89 mm (8 Ohm)
- Porty zasilające USB:
- Ilość portów: 2
- Napięcie: 5V
- Łączna moc: 2.4A
- Współpracuje z akumulatorami:
- CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
- LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1450, BL1460B
- LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- Obsługiwane pojemności akumulatorów: 1.5Ah / 2.0Ah / 3.0Ah / 4.0Ah / 5.0Ah / 6.0Ah
- Wymiary (D x S x W): 268 mm x 185 mm x 305 mm
- Waga (EPTA): 5.9 - 6.6 kg

ORIENTACYJNY CZAS PRACY

- Orientacyjny czas pracy (radio lub AUX / Bluetooth z ładowaniem USB):
- Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
- 1.5Ah: 6.3 h / 0.9 h
- 2.0Ah: 8.2 h / 1.2 h
- 4.0Ah: 16.4 h / 2.3 h
- Z akumulatorem LXT 14.4V:
- 1.5Ah: 5.6 h / 1.0 h
- 3.0Ah: 9.4 h / 1.7 h
- 4.0Ah: 13.0 h / 2.4
- 5.0Ah: 16.0 h / 3.0 h
- 6.0Ah: 19.5 h / 3.6 h
- Z akumulatorem LXT 18V:
- 1.5Ah: 6.1 h / 1.4 h
- 2.0Ah: 8.2 h / 1.8 h
- 3.0Ah: 11.3 h / 2.5 h
- 4.0Ah: 16.0 h / 3.6 h
- 5.0Ah: 20.5 h / 4.6 h
- 6.0Ah: 24.7 h / 5.5 h

ORIENTACYJNY CZAS ŁADOWANIA

- Orientacyjny czas ładowania akumulatora:
- Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
- 1.5Ah: 31 min
- 2.0Ah: 40 min
- 4.0Ah: 75 min
- Z akumulatorem LXT 14.4V:
- 1.5Ah: 27 min
- 3.0Ah: 48 min
- 4.0Ah: 64 min
- 5.0Ah: 80 min
- 6.0Ah: 100 min
- Z akumulatorem LXT 18V:
- 1.5Ah: 27 min
- 2.0Ah: 38 min
- 3.0Ah: 48 min
- 4.0Ah: 67 min
- 5.0Ah: 84 min
- 6.0Ah: 100 min

ZESTAW ZAWIERA

- Odbiornik Radiowy DMR301
- Zasilacz AC 230V / DC 24V 120W
- 2x Bateria LR6 / AA
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Urządzenie do pracy nie wymaga akumulatorów, może być zasilane z zasilacza, który jest dołączony w komplecie.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów.

Ładowarka jest wbudowana w radio.

Urządzenia kompatybilne z całym liniami akumulatorów Makita CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V i LXT 18V.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-Ion z serii G 14.4V (bez elektroniki): BL1411G, BL1413G, BL1415G, z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G, LXT 7.2V: BL0710, BL7010, BL0715, BL7015 i LXT 10.8V: BL1013.

Typ zasilania: **hybrydowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **brak - wersja bez akumulatora**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Ilość akumulatorów: **brak**

Moc [W]: **2x 3.5**

Waga [kg]: **5.9**

Wymiary [mm]: **268 x 185 x 305**