

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/makita-mr004g-akumulatorowy-odbior-nik-radiowy-fm-dab-bluetooth-xgt-40v-max-cxt-108v-12v-max-lxt-14-4v-lxt-18v-ip64-230v-1x-1.5ah-12v-p-16561.html>



MAKITA MR004G akumulatorowy odbiornik radiowy FM DAB+ BLUETOOTH XGT 40V Max CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14,4V LXT 18V IP64 230V + 1x 1.5Ah 12V

Cena	1 218,00 zł brutto
Dostępność	"od ręki"
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	SET00310814

Opis produktu

MAKITA MR004G akumulatorowy odbiornik radiowy FM DAB+ BLUETOOTH + 1x 1.5Ah 12V

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+
- DAB/DAB+ - Technologia nadawania programów radiowych w formie cyfrowej
- Możliwość zasilania sieciowego
- Konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie
- 2-głośnikowy system stereo
- Podświetlany wyświetlacz cyfrowy
- Podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Może być używane jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku
- Wyposażone w port USB umożliwiający ładowanie urządzeń mobilnych (5V/2.4A)
- Wyposażony w port Micro USB do uaktualniania oprogramowania
- Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki
- Zasilany akumulatorami Li-Ion z serii CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V, LXT 18V, XGT 40V Max lub zasilaczem AC

DANE TECHNICZNE

- System: CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V / XGT 40V Max / zasilacz 12V
- Napięcie: 10.8V - 12V Max / 14.4V / 18V / 40V Max
- Typ akumulatora: Li-ion
- System antenowy: FM / DAB / DAB+
- Zakres częstotliwości FM: 87.50 - 108 MHz
- Zakres częstotliwości DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
- Wejście audio (AUX):
- Ilość wejść: 2
- Standard: minijack 3.5 mm
- Głośniki: 2x głośnik o średnicy 89mm (32 Ohm)
- Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
- LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max: 2x 1.7 W
- LXT 14.4V: 2x 3.0 W
- LXT 18V: 2x 4.9 W
- XGT 40V Max: 2x 4.9 W
- Kompatybilne akumulatory:

- CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
- LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B
- LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040
- Wymiary (D x S x W): 278 mm x 170 mm x 298 mm
- Waga (EPTA): 4.2 - 5.2 kg
- Orientacyjny czas pracy (Radio / Bluetooth):
- Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
 - 1.5Ah: 8.5 / 8 h
 - 2.0Ah: 11 / 21 h
 - 4.0Ah: 21 / 21 h
- Z akumulatorem LXT 14.4V:
 - 1.5Ah: 7 / 7 h
 - 3.0Ah: 12 / 12 h
 - 4.0Ah: 19 / 18 h
 - 5.0Ah: 23 / 22 h
 - 6.0Ah: 25 / 24 h
- Z akumulatorem LXT 18V:
 - 1.5Ah: 7.5 / 7 h
 - 2.0Ah: 10 / 11 h
 - 3.0Ah: 14 / 13 h
 - 4.0Ah: 20 / 19 h
 - 5.0Ah: 26 / 24 h
 - 6.0Ah: 31 / 29 h
- Z akumulatorem XGT 40V Max:
 - 2.0Ah: 15 / 15 h
 - 2.5Ah: 19 / 18 h
 - 4.0Ah: 30 / 28 h
 - 5.0Ah: 37.5 / 35 h

ZESTAW ZAWIERA

- Odbiornik radiowy MR004G
- 1 x akumulator 1.5Ah CXT 10.8 -12V
- Ładowarka szybka CXT
- Zasilacz AC 230V / DC 12V
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

Ten model radioodbiornika nie ma w zestawie baterii do podtrzymania zegara i nie da się ich zamontować w urządzeniu. Czas i data jest pobierana z radia. Stacje radiowe są zapisywane w pamięci urządzenia.

Złącze Micro USB służy wyłącznie do aktualizacji oprogramowania.

Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenia kompatybilne z wszystkimi liniami akumulatorów Makita CXT 10.8V - 12V Max, LXT 14.4V, LXT 18V i XGT 40V Max, poza BL4050F.

Urządzenia nie współpracuje z akumulatorami serii G (BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G), LXT 7.2V, LXT 10.8V, ani akumulatorami Ni-Cd i Ni-Mh.

Typ zasilania: **akumulatorowe**

Pojemność akumulatora [Ah]: **1.5**

Typ akumulatora: **Li-Ion**

Napięcie akumulatora [V]: **12.0**

Ilość akumulatorów: **1**

Ładowarka w zestawie: **tak**

Moc [W]: **9.8**