

Link do produktu: <https://www.makita.sklep.pl/pramac-p12000-avr-conn-dpp-agregat-pradotworczy-jednofazowy-230v-119-kva-honda-gx630-benzyna-rozrusznik-ip23-pf103sh2003-p-16315.html>



PRAMAC P12000 AVR CONN DPP agregat prądowórczy jednofazowy 230V / 11.9 kVA / Honda GX630 / benzyna / rozrusznik / IP23 (PF103SH2003)

Cena	26 000,00 zł brutto
Dostępność	Na stanie
Czas wysyłki	Zamówienie do godz.13.00 - wysyłka w tym samym dniu
Numer katalogowy	PF103SH2003
Producent	PRAMAC

Opis produktu

PRAMAC P12000 AVR CONN DPP agregat prądowórczy jednofazowy 230V / 11.9 kVA / Honda GX630 / benzyna / rozrusznik / IP23 (PF103SH2003)

Jednofazowy agregat **PRAMAC P12000** z systemem stabilizacji napięcia **AVR**. Niski poziom hałasu, jest to idealny agregat do zastosowania na terenach zamieszkałych lub poza normalnymi godzinami pracy. Wyposażony w niezawodny silnik benzynowy Honda GX630 o pojemności 688 cm³. **PRAMAC P12000** oferuje możliwości produktu najwyższej klasy: mocny i ekonomiczny silnik, solidne i nowoczesne wykonanie oraz duży zbiornik paliwa. Idealny do intensywnych zastosowań. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większej wygody i łatwiejszej obsługi. Powiększony zbiornik paliwa o pojemność 24 litrów pozwala mu na ciągłą pracę bez tankowania przy 75% obciążeniu przez ok. 4.07 godzin.

System stabilizacji napięcia AVR zapewnia zasilanie urządzeń elektronicznych czułych na spadki napięcia i częstotliwości takich jak komputery, sprzęt medyczny, gastronomiczny, sprzętu pomiarowego i inne szczególnie wrażliwych urządzeń. Doskonały do zasilania do urządzeń na budowach, w domu i na działce oraz kamperze.

WŁAŚCIWOŚCI

- agregat jednofazowy
- silnik HONDA GX630
- stabilizator napięcia AVR
- wyciszona i odporna na warunki atmosferyczne obudowa
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe DPP
- Gniazdo zdalnego sterowania CONN
- powiększony zbiornik paliwa
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotłowościomierz

DANE TECHNICZNE

- Częstotliwość: 50 Hz
- Napięcie: 230 V
- Liczba faz: trójfazowy
- Moc maksymalna ESP: 11.9 kVA
- Moc maksymalna ESP: 10.7 kW

- Moc ciągła COP: 10.0 kVA
- Moc ciągła COP: 9.1 kW
- Współczynnik mocy: 0.9 cos ϕ
- Klasa izolacji: H
- Klasa IP: 23
- Elektroniczny Regulator Napięcia: AVR
- Przygotowany do zdalnego sterowania (AMF/RSS): CONN
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe: DPP

SILNIK

- Producent: Honda
- Model: GX630
- Zoptymalizowana emisja spalin wg: 97/68 50Hz (COM): Stage V
- System chłodzenia: powietrze
- Pojemność: 688 cm³
- Obroty znamionowe: 3000 rpm
- Paliwo: benzyna
- Pojemność układu smarowania: 1.9 l
- Pojemność zbiornika paliwa: 24 l
- System rozruchu: ręczny / elektryczny

WYMIARY

- Długość: 990 mm
- Szerokość: 602 mm
- Wysokość: 826 mm
- Waga (suchy): 188 kg

CZAS PRACY

- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 4.07 l/h
- Zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 5.43 l/h
- Czas pracy przy 75% obciążenia: 5.90 h
- Czas pracy przy 100% obciążenia: 4.42 h

POZIOM HAŁASU

- Poziom hałasu (LWA): 89 dBA
- Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m: 61 dB(A)

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe (DPP)
- Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA

- 1X SCHUKO 230V 16A IP54
- 1X 2P+T CEE 230V 16A IP44
- 1X 2P+T CEE 230V 32A IP44